

Digitálny multimeter, Automatická voľba rozsahov, True RMS 1000V a prípojka k PC

Katalógové číslo: 1048

Výrobca: Bahco



Digitálny multimeter, Automatická voľba rozsahov, True RMS 1000V a prípojka k PC

Presný a spoľahlivý digitálny multimeter Bahco BMMTRMS1 je perfektným riešením pre používateľov, hľadajúcich tester s jednoduchým a bezpečným používaním pri meraní striedavých/jednosmerných napätí, prúdov, frekvencií, odporov, kapacít, vodivosti, polarity,....., ako aj teploty.

Zahŕňa:

Puzdro na multimeter s pútkom.

Sadu ihlových meracích sond s káblami so silikónovou izoláciou, dĺžka 1 m: kategória III, 1000 V, 10 A.

Sadu testovacích odpružených medených ozubených krokosvoriek šírky 12,7 mm (0,5") s káblami dĺžky 1 m: kategória III, 1000 V, 10 A.

Sondu na meranie teploty s káblom dĺžky 1 m.

USB kábel pre pripojenie multimetra k PC, dĺžka 1,2 m.

USB dátový kľúč s uloženým softvérom pre pripojenie k PC a návod na používanie v nasledujúcich 12 jazykoch: anglicky-francúzsky-španielsky-švédsky-turecky-rusky-portugalsky-taliansky-grécky-slovensky-česky-poľsky.

Kalibračný protokol.

1 batéria 6F22(9 V) priložená.

Funkcie:

Meranie skutočnej efektívnej hodnoty.

Funkcia bezkontaktného merania napätia.

Relatívne meranie.

Automatické vypínanie.

Uchovanie hodnoty.

Funkcia podsvietenia.

Automatické/manuálne nastavovanie rozsahu.

Indikácia polarity.

Test diód.

Test kontinuity.

Indikácia nízkeho napätia batérie.

Rozsah jednosmerného napätia : 600 mV $\pm 0,5$ %, 6 V/60 V/600 V $\pm 0,8$ %, 1000 V $\pm 1,0$ %.

Rozsah striedavého napätia: 600 mV/6 V/600 V $\pm 1,0$ %, 1000 V $\pm 1,5$ %.

Jednosmerný prúd: 600 μ A/6 mA/60 mA/600 mA/6 A/10A $\pm 1,5$ %.

Kategórie merania: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Odpor: 600 Ω /6 k Ω /60 k Ω /600 k Ω /6 M Ω $\pm 0,5$ %, 60 M Ω $\pm 1,5$ %

Kapacita: 6 nF $\pm 3,0$ %, 600 nF/6 μ F/60 μ F/300 μ F $\pm 5,0$ %

Logická frekvencia: 10 Hz~1 MHz $\pm (0,1 \% + 3)$

Lineárna frekvencia: 10 Hz~10 kHz $\pm (0,05 \% + 8)$

Pracovný cyklus: 1 %~99 %

Teplota: -55 °C~1000 °C $\pm (2 \% + 2)$

Poistky: 0,63 A/1000 Vx1 pre μ A a mA rozsahy a 10 A/1000 Vx1 pre 10 A rozsah.